

Content		Dimensions		Inrush current			
<p>1x 1x 1x 2x 3x 5W - 9W - 12W 16W - 20W 1x</p>	<p>L1 L2 35.6mm 150mm 1500mm</p>	5W	9W	12W			
Driver	Noxion Driver	Noxion Driver	Noxion Driver				
Inrush current I_{peak} (A)	5	7	7				Input voltage 230V
Inrush current T_{width} (μ s)	200	200	200				Input voltage 230V, measured at 50% I_{peak}
		16W	20W				
Driver	Noxion Driver	Noxion Driver					
Inrush current I_{peak} (A)		9	9				Input voltage 230V
Inrush current T_{width} (μ s)		200	200				Input voltage 230V, measured at 50% I_{peak}

EAN	W	lm	K	R_a	T_a (°C)	Vac	Hz	L1	L2	C1	C2	kg	
8719157004107	5	400	3000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	312mm	300mm	-	150mm	0.18	
8719157004114	5	450	4000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	312mm	300mm	-	150mm	0.18	
8719157004121	5	450	6500	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	312mm	300mm	-	150mm	0.18	
8719157004138	9	750	3000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	612mm	600mm	-	400mm	0.22	
8719157004145	9	810	4000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	612mm	600mm	-	400mm	0.22	
8719157004152	9	810	6500	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	612mm	600mm	-	400mm	0.22	
8719157004169	12	990	3000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	912mm	900mm	-	600mm	0.28	
8719157004176	12	1080	4000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	912mm	900mm	-	600mm	0.28	
8719157004183	12	1080	6500	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	912mm	900mm	-	600mm	0.28	
8719157004190	16	1330	3000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	1212mm	200mm	400mm	800mm	0.30	
8719157004206	16	1440	4000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	1212mm	200mm	400mm	800mm	0.30	
8719157004213	16	1440	6500	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	1212mm	1200mm	400mm	800mm	0.30	
8719157004220	20	1650	3000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	1512mm	1000mm	500mm	1000mm	0.38	
8719157004237	20	1800	4000	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	1512mm	1000mm	500mm	1000mm	0.38	
8719157004244	20	1800	6500	>80	-15...+45	220-240V	50/60Hz	1512mm	1500mm	500mm	1000mm	0.38	

Luminaires interconnected:
5W - 9W - 12W max. 20pcs
16W - 20W max. 12pcs

Luminaires interconnected:
5W - 9W - 12W max. 20pcs
16W - 20W max. 12pcs

When luminaires are connected to each other, each fixture is individually switchable.

Cleaning

Clean only with a soft cloth

1

$\varnothing 6mm$

2

3

4-A

off
on

4-B

Luminaires interconnected:
5W - 9W - 12W max. 20pcs
16W - 20W max. 12pcs

When luminaires are connected to each other, each fixture is individually switchable.

4-C

Luminaires interconnected:
5W - 9W - 12W max. 20pcs
16W - 20W max. 12pcs

When luminaires are connected to each other, each fixture is individually switchable.

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product.

DE Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.

FR Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.

IT L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio.

ES La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.